

Azienda di Servizi alla Persona
"GOLGI – REDAELLI"

Sede legale: Via Olmetto n. 6, 20123 Milano, C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150
Sede amministrativa: Via Bartolomeo D'Alviano n. 78, 20146 Milano tel. 02 72518.1, fax 02 72.518.484
Istituti geriatrici: "P. Redaelli" - Milano; "P. Redaelli" - Vimodrone; "C. Golgi" - Abbiategrasso



Lavori di manutenzione generale, relativi a opere edili e affini, impianti elettrici Media Tensione e Bassa Tensione, impianti idrotermosanitari e di condizionamento, da eseguirsi presso i tre Istituti Geriatrici amministrati, siti nei comuni di Milano, Vimodrone e Abbiategrasso, presso l'edificio della Sede Legale in Milano, stabili civili diversi in Milano e Abbiategrasso e edifici di fondi rustici di proprietà nelle province di Milano e Pavia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALLEGATO B.4.2

**SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI RETE PRIMARIA
ISTITUTO GERIATRICO "P. REDAELLI" DI VIMODRONE:
PRESCRIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
MANUTENTIVI NECESSARI PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MEDIA E BASSA TENSIONE**

Area Tecnica e Servizi Manutentivi

Il Dirigente Responsabile: Ing. Andrea Polletta

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Polletta

Il Progettista: Ing. Cristina Ballerio

Milano, 22/12/2017

INDICE

1. OGGETTO	1
2. DATI TECNICI.....	1
3 FINALITÀ TECNICHE	3
4 PRESCRIZIONI BASE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANUTENZIONI	3
4.1 MONITORAGGI SETTIMANALI	3
4.2 MONITORAGGI MENSILI	4
4.3 MONITORAGGI SEMESTRALI.....	4
4.4 INTERVENTI ANNUALI.....	5
4.4.1 MANUTENZIONE ORDINARIA.....	5
4.4.2 CONTROLLO SICUREZZA.....	6
4.4.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6

1. OGGETTO

Scopo delle seguenti prescrizioni è quello di definire le operazioni cicliche di monitoraggio, controllo e manutenzione della rete elettrica in media tensione (15kV) ed in bassa tensione (400 V) dell'Istituto Geriatrico che l'Impresa appaltatrice dovrà eseguire sotto la propria responsabilità e in accordo con le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. Ogni operazione dovrà essere supervisionata direttamente dal Responsabile Tecnico dell'Impresa che valuterà insieme al Responsabile della Sicurezza le procedure, prescrizioni e disposizioni da impartire al proprio personale. Gli interventi andranno concordati sempre con il Direttore dei Lavori soprattutto per la messa fuori esercizio di cabine elettriche o utenze.

Gli interventi di manutenzione andranno svolti da personale altamente specializzato, abilitato ad operare su impianti in tensione e in grado di operare, anche con presenza di tensione; l'Impresa dovrà trasmettere preliminarmente le referenze degli operai che saranno impiegati, fermo restando che, qualora non idonei, saranno allontanati e l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione con altri di provate capacità.

2. DATI TECNICI

a) Cabina elettrica di ricezione MT a 15KV e di trasformazione MT/BT posta in un volume tecnico lungo la Via Cazzaniga.

Gli impianti elettrici risultano costituiti da:

1) n.1 Modulo MT di arrivo linea completo di:

- terminali per il collegamento della linea MT Enel
- sbarre di distribuzione del circuito MT
- sezionatore di messa a terra della linea con interblocchi a chiave
- dispositivo di segnalazione della presenza tensione

2) n.1 Modulo MT interruttore generale di utenza completo di:

- interruttore in esafluoruro di zolfo
- interruttore di manovra-sezionatore sottocarico con interblocchi a chiave
- sezionatore di terra
- protezione del tipo indiretto 50-51-51N
- protezione a sensore combinato corrente/tensione

3) n.1 Modulo MT risalita sbarre

4) n.2 Moduli MT di protezione trasformatori completi di:

- interruttore in esafluoruro di zolfo
 - interruttore di manovra-sezionatore sottocarico con interblocchi a chiave
 - sezionatore di terra
 - protezione del tipo indiretto 50-51-51N
- 5) n.2 Trasformatori MT/BT aventi ognuno le seguenti caratteristiche:
- tensione primaria 15KV
 - tensione secondaria 400V
 - potenza nominale 1250KVA
 - gruppo di collegamento Dyn11
- 6) n.1 Quadro BT generale di cabina alimentato dai due trafo mediante due blindosbarre in alluminio ventilate 3P+N, 2000A cad. e composto da:
- 2 pannelli di arrivo linee BT dai due trasformatori QEGTR1 e QEGTR2 ed interruttori di sezionamento e protezione linee BT di alimentazione dei quadri principali di distribuzione BT
 - pannelli laterali per protezione impianti di rifasamento ed interruttori di scorta
 - un gruppo di continuità per circuiti ausiliari di comando a 24V cc
 - un quadro di rifasamento automatico
 - impianto di servizi luci e prese
- b)** Al piano interrato del corpo principale dell'Istituto sono ricavate le zone di distribuzione BT che sono così composte:
- Zona quadro generale di distribuzione
- n.1 Pannello di arrivo linea principale dai due trafo
 - n. 1 Pannello laterale per l'alimentazione del quadro di distribuzione QGBT
 - pannelli laterali per la distribuzione ai quadri elettrici secondari destinati ai carichi normali e preferenziali
 - pannello con commutatore rete normale- gruppo elettrogeno destinato ad alimentare i carichi preferenziali.

Zona quadro di distribuzione BT denominato QGBT composto da:

- n.1 Pannello di arrivo linea di alimentazione normale da quadro generale BT denominato QEPC
- n. 1 Pannello di arrivo linea di alimentazione preferenziale da quadro generale BT denominato QEPC
- pannelli laterali per la distribuzione ai quadri elettrici secondari destinati ai carichi normali e preferenziali.

c) Gruppo elettrogeno esterno nell'area giardino. La centrale energia preferenziale è costituita da:

- 1 gruppo automatico con motore diesel per potenza resa di 400 kVA / 320 kW a $\cos\phi=0,8$ e tensione 400 V trifase con neutro;
- 1 quadro di distribuzione;
- serbatoi di servizio e / o riserva per il gasolio.
- accessori vari.

3 FINALITÀ TECNICHE

Le finalità delle operazioni in carico alla Ditta sono quelle di garantire quanto di seguito specificato:

- mantenere gli impianti nella migliore condizione di esercizio;
- assicurare l'efficienza di tutti i sistemi di sicurezza con interventi di monitoraggio e, ove necessario, rapidi interventi di ripristino a seguito di normali accertamenti;
- assicurare interventi su reperibilità per eventuali disservizi accidentali;
- interventi di manutenzione ordinaria degli impianti in base ad un programma pianificato di pulizia, controllo a vista e prove che portano ad accertare il corretto stato di servizio di tutti i componenti che costituiscono l'impianto;
- interventi di manutenzione straordinaria definiti sulla base dei dati ricavati dal monitoraggio e da quanto accertato nel corso degli interventi ordinari;
- ove possibile, avvio di una opportuna campagna diagnostica preventiva al fine di ottimizzare le modalità di attuazione degli interventi di controllo, monitoraggio e di manutenzione ordinaria preventiva.

4 PRESCRIZIONI BASE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANUTENZIONI

4.1 MONITORAGGI SETTIMANALI

Istituzione di un registro degli interventi per le 2 zone di distribuzione e precisamente:

- Ricezione 15 kV e trasformazione 15kV/400V;
- Gruppo elettrogeno.

Le operazioni di monitoraggio base della cabina elettrica MT / BT sono:

- controllo settimanale dello stato di esercizio del sistema di alimentazione ausiliaria di sicurezza;
- come sopra, per lo stato di esercizio del sistema di alimentazione ausiliaria di sicurezza;
- come sopra, per lo stato di esercizio dei sistemi di sicurezza con particolare riferimento ai sistemi di protezione contro i contatti indiretti che utilizzano una sorgente esterna (vedere CEI 64-8/5 art.531.2.2.2);
- controllo a vista dei dispositivi di controllo e monitoraggio dei singoli componenti, quali ad esempio, il sistema di rifasamento, centralina termometrica per il controllo della temperatura delle tre colonne e del nucleo dei trafo in resina, stato interno ai pannelli 15 kV, stato quadri B. T., ecc.;
- controllo dell'intervento a vuoto del gruppo elettrogeno;
- verifica del funzionamento delle apparecchiature predisposte per il raffreddamento dei locali (ove presenti);
- verifica a vista delle condizioni dei locali con la immediata segnalazione di anomalie quali crepe, umidità e depositi di materiale estraneo alla conduzione dell'impianto.

Tutti gli stati anomali accertati dovranno essere annotati, indicando la data del rilievo, con l'immediata definizione delle modalità di effettuazione degli interventi correttivi.

Sul registro dovranno essere riportati tutti i dati relativi alle modalità con cui è stata ripristinata la condizione di ordinario esercizio e la data di esecuzione.

Il registro dovrà essere compilato e firmato dal Responsabile Tecnico dell'Impresa e sottoscritto dal Responsabile Tecnico di Istituto.

4.2 MONITORAGGI MENSILI

In questo ambito rientrano il controllo a vista delle parti interne a tutti i quadri principali e secondari che possono essere rese accessibili al controllo senza mettere l'impianto fuori tensione.

La modalità degli interventi dovrà essere definita dall'Impresa ed eseguita nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza richieste dalle leggi e norme in vigore.

4.3 MONITORAGGI SEMESTRALI

In aggiunta a quanto previsto con il monitoraggio mensile, si dovrà prevedere, quando necessario, l'indagine termica delle parti attive degli impianti da effettuare

con strumenti che rilevano la temperatura localizzata senza il contatto diretto con parti dello strumento di misura.

Ove necessario, si prevedranno anche il controllo a campione dei sistemi di sicurezza quali le protezioni differenziali, il cui funzionamento può essere controllato tramite l'azionamento del tasto di prova, i sistemi di sgancio di emergenza, l'intervento automatico dei gruppi elettrogeni, gli impianti di ventilazione, ecc..

4.4 INTERVENTI ANNUALI

4.4.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

In questo ambito dovranno essere previste le seguenti operazioni:

- pulizia dei locali: asportazione della polvere, pulizia del pavimento con prodotti adeguati, pulizia delle vie di aspirazione naturale e forzata;
- pulizia delle parti attive degli impianti con messa fuori tensione degli stessi;
- pulizia con appositi solventi di tutte le parti mobili dei sezionatori, sotto carico, a vuoto e delle lame di messa a terra;
- controllo del serraggio di tutti i punti di connessione (con chiave dinamometrica con idonea coppia prestabilita per bullonature e collegamenti stella / triangolo);
- verifica funzionamento di tutti i componenti e, ove necessario, provvedere a tutte le operazioni di lubrificazione, ripristino dei liquidi, ecc.;
- controllo semestrale dell'efficienza dei blocchi elettrici e meccanici con relativa verifica della corretta sequenza di messa fuori servizio;
- controllo strumentale dell'isolamento degli avvolgimenti, sia tra loro che verso massa (qualora richiesto dalla Direzione Lavori);
- controllo della centratura dell'avvolgimento MT / BT sul nucleo magnetico (qualora richiesto dalla Direzione Lavori);
- controllo strumentale dell'isolamento degli avvolgimento MT sotto tensione applicata prestabilita per verificare l'assenza di cedimenti dell'isolamento (qualora richiesto dalla Direzione Lavori);
- verifica serraggio morsetti di tutti i quadri di distribuzione primaria e secondaria;
- ispezione, verifica manutentiva quadri M. T..

Gli interventi saranno quantificati in funzione della mano d'opera impiegata (operaio specializzato / operaio qualificato) e dei materiali utilizzati in base agli elenchi prezzi allegati.

L'Impresa, nell'ambito dei prezzi riconosciuti per le prestazioni di cui sopra, dovrà

rendere disponibile la strumentazione tecnica necessaria senza che per questo siano riconosciuti oneri economici aggiuntivi.

4.4.2 CONTROLLO SICUREZZA

Sviluppo dei controlli periodici come da indicazioni riportate nella norma CEI 64-8/6 per il sistema di prima categoria consistente in:

- prove di continuità;
- prove di isolamento a campione;
- prova strumentale di efficienza dei dispositivi differenziali;
- prove funzionali.

Il tutto dovrà essere certificato con il rilascio di un rapporto di verifica che riporta i dati sulle modalità di intervento e i risultati delle prove.

4.4.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Questi tipi di interventi rientrano tra quelli pianificati di conseguenza alle risultanze delle operazioni di manutenzione ordinaria o a seguito di disservizi accidentali. Sarà cura dell'Appaltatore pianificarli in accordo con la Direzione Lavori in base agli accertamenti di base e alla necessità di assicurare il massimo della sicurezza in rapporto anche allo stato di invecchiamento dei singoli componenti.

Sarà carico dell'Appaltatore anche tutta la preparazione delle procedure di intervento e la definizione di ogni eventuale ulteriore controllo che assicuri il miglioramento delle condizioni di esercizio degli impianti in essere.

Tutta la documentazione tecnica sarà messa a disposizione presso la sede dell'insediamento.